

Datahubin käyttöönotto ilman Solaxin invertteriä. Relekoskettimen ohjaus pörssisähköllä.

1. Kytke virta Datahubiin. Odota hetki, kun vihreä valo vilkkuu RUN-tilassa.
2. Luo yhteys Datahubin hotspot-verkkoon WiFi_SK.....
3. Kirjoita selaimen Datahubin IP-osoite 192.168.10.10.
4. Valitse maa (englantia).
5. Kirjoita hallintatilin käyttäjänimi ja salasana. Käyttäjänimi on "admin" ja salasana on rekisteröintinumero.
6. Valitse Datahubin vasemmasta palkista **Datahub settings**. Valitse haluttu WiFi-verkko, johon laite yhdistetään. Kirjoita WiFi salasana ja paina **OK**.
7. Valitse Datahubin vasemmasta palkista **Time settings**. Aseta aikavyöhykkeeksi UTC +2:00 Europe/Tallinn ja paina **Submit**.
8. Valitse Datahubin vasemmasta palkista **Electricity Price Settings**. Kirjoita **Distribution Fee** esim. 0.04 ja **Commission Fee** esim. 0. Kirjoita **Taxes** 25.5. Paina lopuksi **Save**-nappulaa.
9. Perusta käyttäjätili Solaxin palveluun osoitteessa <https://global.solaxcloud.com/user-center/>.
10. Kun käyttäjätili on perustettu, kirjaudu tilillesi.
11. Paina vasemmasta palkista **System & Site** ja valitse **+ADD**.
12. Aseta sivun tiedot. Järjestelmän kooksi voit laittaa esim. 10 kW, jos Datahubia käytetään ilman akustoa ja invertteriä. Lopuksi paina **Save**.
13. Paina vasemmasta palkista **System & Site**. Klikkaa **+**-merkkiä ja valitse **Add inverter**.
14. Kirjoita DataHubin rekisterinumero ja tallenna.
15. Hetken kuluttua löydät DataHubin vasemman palkin **Device**-valikosta **DataHub**-kohdasta.
16. Kirjaudu uudelleen Datahubiin painamalla Datahubin sarjanumeroa.
17. Pörssisähköohjauksen asetus esimerkki: Paina **Smart Scene** -kuvaketta. Paina **+** ja kirjoita otsikoksi esim. "Pörssisähköohjaus päälle". Valitse **Electricity Price** ja valitse esim. **Find the cheapest price** (esim. 5 h 00:00-24:00). Paina **Save**.
18. Valitse tämän jälkeen **Then**-valikosta **Datahub DO1 status 1** ja paina **Save**. Lopuksi paina keskeltä alhaalta **Save**-nappulaa.
19. Luo uusi scene: Paina **+** ja kirjoita otsikoksi esim. "Pörssisähköohjaus pois päältä". Valitse **Electricity Price** ja valitse esim. **Find the expensive price** (esim. 19 h 00:00-24:00). Paina **Save**.
20. Valitse tämän jälkeen **Then**-valikosta **Datahub DO1 status 0** ja paina **Save**. Lopuksi paina keskeltä alhaalta **Save**-nappulaa.